

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ЗАМОК



ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАМКА

- На всю серію електромагнітних замків «GreenVision» розповсюджується рік гарантії.
- Електромагнітні замки представлені у варіантах на: 180, 280, 350 і 500 кг сили утримання!
- Здатні працювати із будь-якою системою контролю доступу!
- Всі серії електромагнітних замків адаптуються до будь-якого типу дверей!
- Антикорозійне покриття та хромування!
- Технологічні отвори в монтажній планці замка дозволяють прокласти дроти та встановлювати кріпільні гвинти.

Комплектація електромагнітних замків

180 серія	280 серія	350 серія	500 серія
СИЛА УТРИМАННЯ: 180 кг / 350 фунтів	СИЛА УТРИМАННЯ: 280 кг / 600 фунтів	СИЛА УТРИМАННЯ: 350 кг / 800 фунтів	СИЛА УТРИМАННЯ: 500 кг / 1200 фунтів
Одиночний тип	Одиночний тип	Одиночний тип	Одиночний тип
Подвійний тип	Двійний тип	Подвійний тип	Подвійний тип
Технічні характеристики: Одиночний: DC12V - 300mA, DC24V - 250mA Подвійний: DC12V - 600mA, DC24V - 500mA Сила утримання: 180 кг, х 2 Габарити: 170x38,5x21mm	Технічні характеристики: Одиночний: DC12V - 420mA, DC24V - 250mA Подвійний: DC12V - 840mA, DC24V - 500mA Сила утримання: 280 кг, х 2 Габарити: 250x47x25,5mm	Технічні характеристики: Одиночний: DC12V - 420mA, DC24V - 250mA Подвійний: DC12V - 840mA, DC24V - 500mA Сила утримання: 350 кг, х 2 Габарити: 246x56,5x27,5mm	Технічні характеристики: Одиночний: DC12V - 500mA, DC24V - 250mA Подвійний: DC12V - 1000mA, DC24V - 500mA Сила утримання: 500 кг, х 2 Габарити: 266x73x40mm

Позначення індикаторів та входів на платі замка

- LED** Світлодіодний індикатор стану (не доступно в 180 серії).
- BZ** Зуммер (не доступно в 180 серії).

Схема підключення

F	GX	GX2/TF/BZ
Заводські налаштування	Заводські налаштування	Заводські налаштування
Вибір напруги живлення: DC12V, DC24V	Вибір напруги живлення: DC12V, DC24V; Регульований таймер	Вибір напруги живлення: DC12V, DC24V; Регульований таймер; Зуммер (BZ)
Живлення: 12V або 24V DC	Живлення: 12V або 24V DC; Система контролю	Живлення: 12V або 24V DC; (TF/BZ)

Стандартне встановлення:

***Важливо:** Не затягуйте шурупи кріплення монтажної планки надто щільно. В такому випадку резинові шайби залишаться більш рухомими та зможуть автоматично регулювати положення відповідної планки відносно магніта.

СТАНДАРТ	L-образний кронштейн	П-образний кронштейн	ZI-образний кронштейн
Без кронштейна	Вузька дверна рама	Скляні двері	Двері відчиняються всередину