

Считыватель КОМКАТ-RF.1W используется в системах безопасности в качестве считывателя бесконтактных идентификаторов EM-Marine (карт, брелков) с рабочей частотой 125 кГц с перекодировкой в протокол Dallas Touch Memory.

Версия считывателя КОМКАТ-RF.1W предназначена для скрытой установки.

Имеется встроенная индикация для настройки:

- ❖ Индикация отсутствует – нет подключения к контроллеру или отсутствует питание.
- ❖ Красный-зеленый индикатор горит – дежурный режим.
- ❖ Зеленый индикатор гаснет, красный горит – ключ обнаружен.
- ❖ Желтый индикатор включен – чужой ключ на линии (если контроллер не имеет функции индикации «чужого» ключа).

Считыватель подключается к контроллеру тремя проводами:

- Красный провод +12VDC
- Черный провод -12VDC
- Белый провод DATA (вход контроллера IButton)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дальность чтения 3 см.
- Напряжение питания 8 - 16 VDC
- Потребление тока 10mA(max)
- Рабочая температура -40 С до +50С
- Материал корпуса Акрипласт
- Интерфейс 1-Wire
- Максимальная длина от считывателя до контроллера не более, 15м.
- Скрытый способ установки
- Размер D60 x H20 мм.

