

Sonoff Sensor-PIR2 беспроводной датчик движения

Инфракрасный беспроводной датчик движения Sonoff Sensor-PIR2 реагирует на перемещение человека, а точнее на инфракрасное излучение тела человека. Извещатель передает тревожный сигнал на контроллер на частоте 433МГц, а он, в свою очередь, через WI-FI или GSM отправляет тревогу на телефон или компьютер.

Датчик имеет две линзы - переднюю и нижнюю. Передняя основная, а нижняя предотвращает перемещение человека прямо под датчиком. Извещатель не реагирует на животных до 20кг. Важное уточнение - верхняя часть передней линзы не имеет защиты от животных, поэтому, если домашнее животное запрыгнет на холодильник, то датчик на него сработает. Нужно правильно подбирать место установки детектора, в том числе не вешать напротив окна и над нагревательными приборами.

Извещатель имеет внутри корпуса дип-переключатели для более точной настройки чувствительности датчика (в инструкции в комплекте пояснения). Питание две пальчиковые батарейки АА. В комплекте идет кронштейн для крепления датчика на стену с дюбелями и винтами.

Технические характеристики:

- Защита от животных до 20 кг;
- Устанавливается на высоте 2,2-2,4 м;
- Габариты датчика: 114x57x40 мм;
- Расстояние передачи: 150 м (открытое пространство);
- Питание: 3В, две батарейки 2xАА (не входят в комплект);
- Ток в режиме ожидания: 9 мА;
- Ток в режиме тревоги: 10мА;
- Рабочая частота: 433,92 МГц;
- Код беспроводной передачи: 1527 МГц (по умолчанию);
- Дальность обнаружения: 12м при 25°C;
- Угол обнаружения: 110 градусов;
- Максимальная площадь покрытия: 12м x 12м;
- Индикатор тревоги моргает 3 секунды;
- Рабочая среда: помещение;
- Интенсивность света: 10000Lux.
- Контакт тампера: нормально закрытый;
- Масса 76гр;

