

Соединители радиочастотные СР

Соединители предназначены для эксплуатации в электрических цепях радиочастотных трактов в диапазоне частот:

- угловые соединители, герметичные, переходы, врубные и соединители с полиэтиленовой изоляцией - до 3000 МГц;
- прямые соединители с фторопластовой изоляцией и розетки приборные - до 10000 МГц.

Рабочее напряжение в нормальных условиях 500 В (ампл.). Сопротивление контактов штырь-гнездо и корпус-корпус 0,01 Ом.

Диапазон рабочих температур:

- соединителей с фторопластовой изоляцией $-60^{\circ}\text{C} \dots +155^{\circ}\text{C}$;
- соединителей с полиэтиленовой изоляцией $-60^{\circ}\text{C} \dots + 85^{\circ}\text{C}$.

Повышенная относительная влажность воздуха 98% при 35°C .

Все электрические, механические, климатические параметры приведены в технических условиях на соединители. Условное обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации состоит из слова «Вилка», «Розетка» или «Переход», обозначения соединителя и номера технических условий на него.

Например:


Розетка СРГ-50-312ФВ ВР0.364.014ТУ.

Обозначение соединителей состоит из:

СР	– соединитель радиочастотный,
Г	– герметичный,
50 или 75	– величина волнового сопротивления,
312	– порядковый номер разработки,
Ф или П	– изоляционный материал – фторопласт или полиэтилен,
В	– всеклиматическое исполнение по ГОСТ В 20.39.404-81.

Соединители в каталоге сгруппированы по присоединительным размерам. Соединители с одинаковыми присоединительными размерами стыкуются между собой.





Параметры соединителей в каталоге построены по следующей схеме:

Присоединительный ряд			
Название соединителей			
Обозначение соединителя	Марки кабелей*	Высота Н	

Технические условия		Длина L	
---------------------	--	------------	--

* Запись «PK75-4-11 (12,13,15,16)» обозначает кабели PK75-4-11, PK75-4-12, PK75-4-13, PK75-4-15, PK75-4-16. Буквы (Г) и (Ш) – гнездо (розетка) и штырь (вилка) соответственно.

Байонетные соединители











Черт.1 ГОСТ 20265-83				
Вилки кабельные				
CP-50-58ПВ ВР0.364.009ТУ	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 22.0		
		L 46.5		
CP-50-64ПВ ВР0.364.009ТУ	PK50-7-11 (15)	H 22.0		
		L 46.5		
CP-50-64ФВ ВР0.364.009ТУ	PK50-7-21	H 22.0		
		L 46.5		
CP-50-61ПВ ВР0.364.009ТУ	PK50-7-11 (15)	H 53.5		
		L 41.5		
CP-50-61ФВ ВР0.364.009ТУ	PK50-7-21	H 53.5		
		L 41.5		
<i>Розетки кабельные</i>				
CP-50-57ПВ ВР0.364.009ТУ	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 27.5		
		L 43.5		
CP-50-63ПВ ВР0.364.009ТУ	PK50-7-11 (15)	H 27.7		
		L 43.5		
CP-50-63ФВ ВР0.364.009ТУ	PK50-7-21	H 27.7		
		L 43.5		
<i>Розетки приборные</i>				
CP-50-65ФВ		H 25.0		






ВР0.364.009ТУ		L 25.5	
СРГ-50-11ФВ ВР0.364.014ТУ		H 26.0	
		L 36.0	
СР-50-10ФВ ВР0.364.009ТУ		H 45.0	
		L 37.0	
<i>Переходы</i>			
СР-50-62ФВ ВР0.364.009ТУ		H 25.4	
		L 42.2	
СР-50-94ФВ ВР0.364.013ТУ		H 39.5	
		L 44.2	




Черт.2 ГОСТ 20265-83

Вилки кабельные

СР-75-54ПВ ВР0.364.009ТУ	РК75-4-11 (12,13,15,16)	H 22.0	
		L 46.5	
СР-75-54ФВ ВР0.364.009ТУ	РК75-4-21 (22)	H 22.0	
		L 46.5	
СР-75-58ПВ ВР0.364.009ТУ	РК75-4-11 (12,13,15,16)	H 53.5	
		L 41.5	
СР-75-58ФВ ВР0.364.009ТУ	РК75-4-21 (22)	H 53.5	
		L 41.5	
<i>Розетки кабельные</i>			
СР-75-55ПВ ВР0.364.009ТУ	РК75-4-11 (12,13,15,16)	H 27.5	
		L 43.5	

CP-75-55ФВ BP0.364.009ТУ	PK75-4-21 (22)	H 27.7	
		L 43.5	
<i>Розетки приборные</i>			
CP-75-66ФВ BP0.364.009ТУ		H 25.0	
		L 25.5	
CP-75-11ФВ BP0.364.009ТУ		H 45.0	
		L 37.0	
<i>Переходы</i>			
CP-75-50ФВ BP0.364.009ТУ		H 25.4	
		L 42.2	
CP-75-93ФВ BP0.364.013ТУ		H 39.5	
		L 44.2	
Черт.5 ГОСТ 20265-83			
Вилки кабельные			
CP-50-33ПВ BP0.364.008ТУ	PK100-4-31 (PK100-4-11)	H 15.7	
		L 39.5	
CP-50-33ФВ BP0.364.008ТУ	PKTФ-56	H 15.7	
		L 39.5	
CP-50-74ПВ BP0.364.008ТУ	PK50-2-11 (13,16)	H 15.7	
		L 39.5	
CP-50-74ФВ BP0.364.008ТУ	PK50-2-21 (22)	H 15.7	
		L 39.5	
CP-50-76ПВ BP0.364.008ТУ	PK50-3-11 (13)	H 15.7	
		L 39.5	





CP-50-34ПВ BPO.364.008TY	PK100-4-31 (PK100-4-11)	H 41.0		
		L 32.0		
CP-50-34ФВ BPO.364.008TY	PKTФ-56	H 41.0		
		L 32.0		
CP-50-80ПВ BPO.364.008TY	PK50-3-11 (13)	H 41.0		
		L 32.0		
CP-50-81ПВ BPO.364.008TY	PK50-2-11 (13,16)	H 41.0		
		L 32.0		
CP-50-81ФВ BPO.364.008TY	PK50-2-21 (22)	H 41.0		
		L 32.0		
Розетки приборные				
CP-50-7ПВ BPO.364.008TY		H 15.5		
		L 28.5		
CP-50-7ФВ BPO.364.008TY		H 15.5		
		L 28.5		
CP-50-73ФВ BPO.364.008TY		H 16.2		
		L 28.5		
CPГ-50-10ФВ BPO.364.014TY		H 20.0		
		L 36.0		
CP-50-12ФВ BPO.364.008TY		H 29.5		
		L 24.5		
<i>Розетки приборно-кабельные</i>				
CP-50-1ПВ BPO.364.008TY	PK50-2-11 (13,16)	H 16.2		
		L 37.5		
CP-50-1ФВ	PK50-2-21 (22)	H 16.2		

ВР0.364.008ТУ		L 37.5	
СР-50-2ПВ ВР0.364.008ТУ	РК50-3-11 (13)	H 16.2	
		L 37.5	
СР-50-3ПВ ВР0.364.008ТУ	РК100-4-31 (РК100-4-11)	H 16.2	
		L 37.5	
СР-50-3ФВ ВР0.364.008ТУ	РКТФ-56	H 16.2	
		L 37.5	
<i>Переходы</i>			
СР-50-75ФВ ВР0.364.008ТУ		H 16.2	
		L 37.2	
СР-50-95ФВ ВР0.364.013ТУ		H 32.5	
		L 36.2	
СРГ-50-82ФВ ВР0.364.012ТУ		H 20.0	
		L 39.0	

Врубные соединители

Черт.6 (врубные) ГОСТ 20265-83

Вилки кабельные

СР-50-628ФВ ВР0.364.030ТУ	РК50-2-11 (16,21,22)	H 17.0	
		L 35.5	
СР-50-636ФВ ВР0.364.025ТУ	РК50-2-25 (28,29)	H 17.0	
		L 33.0	
СР-50-638ФВ ВР0.364.025ТУ	РК50-2-11	H 17.0	
		L 33.0	
СР-50-642ФВ ВР0.364.025ТУ	РК50-4-21	H 25.4	
		L 39.5	
СР-50-821ФВ	РК50-4-11	H 25.4	






BP0.364.025TY		L 39.5	
CP-50-823ФВ BP0.364.025TY	PK50-7-22	H 25.4	
		L 43.5	
<i>Розетки кабельные</i>			
CP-50-629ФВ BP0.364.030TY	PK50-2-11 (16,21,22)	H 17.0	
		L 36.5	
CP-50-635ФВ BP0.364.025TY	PK50-2-25 (28,29)	H 17.0	
		L 34.5	
CP-50-637ФВ BP0.364.025TY	PK50-2-11	H 17.0	
		L 34.5	
CP-50-641ФВ BP0.364.025TY	PK50-4-21	H 18.0	
		L 47.0	
CP-50-820ФВ BP0.364.025TY	PK50-4-11	H 18.0	
		L 47.0	
CP-50-822ФВ BP0.364.025TY	PK50-7-22	H 18.0	
		L 44.5	

Рис.4 BP0.364.024TY
Вилки кабельные

CP-50-632ФВ BP0.364.024TY	PK50-2-12	H 22.0	
		L 47.5	
CP-50-902ФВ BP0.364.024TY	PK50-7-11	H 22.0	
		L 49.0	
<i>Розетки кабельные</i>			
CP-50-903ФВ BP0.364.024TY	PK50-7-11	H 22.0	
		L 49.5	

Рис.5 BP0.364.024TY

Вилки кабельные

CP-75-901ФВ BP0.364.024ТУ	PK75-4-12	H 22.0	
		L 49.0	

Розетки кабельные


CP-75-902ФВ BP0.364.024ТУ	PK75-4-12	H 22.0	
		L 47.5	

Рис.8 BP0.364.025ТУ
Вилки кабельные

CP-75-614ФВ BP0.364.025ТУ	PK75-7-21	H 26.0	
		L 50.0	

Розетки кабельные




CP-75-615ФВ BP0.364.025ТУ	PK75-7-21	H 26.0	
		L 48.5	

Рис.7 BP0.364.030ТУ
Вилки кабельные

CP-50-630ФВ BP0.364.030ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 26.0	
		L 51.5	
CP-50-818ФВ BP0.364.030ТУ	PK50-7-22	H 26.0	
		L 51.5	

Розетки кабельные
























CP-50-631ФВ BP0.364.030ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 26.0	
		L 51.5	
CP-50-819ФВ BP0.364.030ТУ	PK50-7-22	H 26.0	
		L 51.5	




Рис.4 BP0.364.042ТУ
Вилки кабельные

CP-75-632ФВ BP0.364.042ТУ	PK75-2-22	H 14.0	
		L 60.5	
CP-75-633ФВ BP0.364.042ТУ	PK75-2-22	H 14.0	
		L 37.5	
CP-75-635ФВ BP0.364.042ТУ	PK75-3-22	H 14.0	
		L 60.5	
CP-75-636ФВ BP0.364.042ТУ	PK75-3-22	H 14.0	
		L 37.5	
CP-75-638ФВ BP0.364.042ТУ	PK75-4-22	H 14.0	
		L 60.5	
CP-75-639ФВ BP0.364.042ТУ	PK75-4-22	H 14.0	
		L 37.5	
<i>Розетки кабельные</i>			
CP-75-631ФВ BP0.364.042ТУ	PK75-2-22	H 14.0	
		L 35.0	
CP-75-634ФВ BP0.364.042ТУ	PK75-3-22	H 14.0	
		L 35.0	
CP-75-637ФВ BP0.364.042ТУ	PK75-4-22	H 14.0	
		L 35.0	
Рис.5 BP0.364.042ТУ			
<i>Вилки кабельные</i>			
CP-50-667ФВ BP0.364.042ТУ	PK50-2-22	H 14.0	
		L 60.5	
CP-50-668ФВ BP0.364.042ТУ	PK50-2-22	H 14.0	
		L 37.5	
<i>Розетки кабельные</i>			











СР-50-666ФВ ВР0.364.042ТУ	ПК50-2-22	H 14.0	
		L 35.0	
Рис.12 ВР0.364.022ТУ			
<i>Переходы</i>			
СРГ-50-406ФВ ВР0.364.022ТУ		H 26.0	
		L 77.5	
СРГ-50-901ФВ ВР0.364.022ТУ		H 24.0	
		L 77.5	
СРГ-50-407ФВ ВР0.364.022ТУ		H 26.0	
		L 78.5	
СРГ-50-187ФВ ВР0.364.022ТУ	Рис.12 (Ш) – Черт.4 (Г)	H 24.0	
		L 59.5	
СРГ-50-190ФВ ВР0.364.022ТУ		H 26.0	
		L 89.5	
СРГ-50-405ФВ ВР0.364.022ТУ		H 26.0	
		L 59.5	





Резьбовые соединители




Черт.3 ГОСТ 20265-83			
<i>Вилки кабельные</i>			
СР-50-13ФВ ВР0.364.039ТУ	ПК50-7-47	H 21.0	
		L 42.0	
СР-50-424ФВ ВР0.364.039ТУ	ПК50-2-11 (16,21,22)	H 21.4	
		L 36.5	
СР-50-426ФВ ВР0.364.039ТУ	ПК50-3-11	H 21.4	
		L 36.5	
СР-50-428ФВ	ПК50-3-21	H 21.4	






ВР0.364.039ТУ		L 36.5	
СР-50-430ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-4-11 до 1991г.	H 21.4	
		L 49.5	
СР-50-432ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-4-21	H 21.4	
		L 49.5	
СР-50-447ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-7-21 (22 до 1991г)	H 21.4	
		L 48.5	
СР-50-449ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-7-11	H 21.4	
		L 48.5	
СР-50-758ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-2-25 (28,29)	H 21.4	
		L 36.5	
СР-50-780ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-7-31С	H 21.4	
		L 46.5	
СР-50-824ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-4-11	H 21.4	
		L 49.5	
СР-50-828ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-7-22	H 21.4	
		L 48.5	
СР-50-782ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-4-32С	H 21.4	
		L 36.5	
СР-50-784ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-4-31С	H 21.4	
		L 36.5	
СР-50-786ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-3,7-31С	H 21.4	
		L 36.5	
СР-50-803ФВ ВР0.364.039ТУ	РК50-7-417С	H 21.4	
		L 46.5	
СР-50-788ФВ	РК50-7-31С	H 48.0	





BP0.364.039TY		L 39.5	
CP-50-874ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-417C	H 48.0 L 39.5	
CP-50-789ФВ BP0.364.039TY	PK50-3,7-31C	H 37.5 L 38.5	
CP-50-790ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-31C	H 37.5 L 38.5	
CP-50-434ФВ BP0.364.039TY	PK50-2-11 (16,21,22)	H 38.5 L 36.0	
CP-50-435ФВ BP0.364.039TY	PK50-3-11	H 38.5 L 36.0	
CP-50-436ФВ BP0.364.039TY	PK50-3-21	H 38.5 L 36.0	
CP-50-437ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-11 до 1991г.	H 50.5 L 38.0	
CP-50-438ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-21	H 50.5 L 38.0	
CP-50-450ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-11	H 49.5 L 38.0	
CP-50-451ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 49.5 L 38.0	
CP-50-826ФВ BP0.364.039TY	PK50-4-11	H 50.5 L 38.0	
CP-50-829ФВ BP0.364.039TY	PK50-7-22	H 49.5 L 38.0	
<i>Розетки кабельные</i>			

CP-50-452ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 18.0	
		L 49.0	
CP-50-453ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-11	H 18.0	
		L 49.0	
CP-50-781ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-31C	H 16.0	
		L 47.0	
CP-50-783ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-4-32C	H 16.0	
		L 37.5	
CP-50-785ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-4-31C	H 16.0	
		L 37.5	
CP-50-802ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-417C	H 16.0	
		L 47.0	
CP-50-830ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-22	H 18.0	
		L 49.0	
<i>Розетки приборные</i>			
CP-50-439ФВ BP0.364.039ТУ		H 25.4	
		L 22.5	
CPГ-50-440ФВ BP0.364.039ТУ		H 28.0	
		L 24.0	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
CP-50-14ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-47	H 26.0	
		L 42.8	
CP-50-22ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-13-61	H 32.0	
		L 46.8	
CP-50-425ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 25.4	
		L 37.5	






CP-50-427ФВ BPO.364.039TY	PK50-3-11	H 25.4	
		L 37.5	
CP-50-429ФВ BPO.364.039TY	PK50-3-21	H 25.4	
		L 37.5	
CP-50-431ФВ BPO.364.039TY	PK50-4-11 до 1991г.	H 25.4	
		L 50.0	
CP-50-433ФВ BPO.364.039TY	PK50-4-21	H 25.4	
		L 50.0	
CP-50-446ФВ BPO.364.039TY	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 25.4	
		L 49.0	
CP-50-448ФВ BPO.364.039TY	PK50-7-11	H 25.4	
		L 49.0	
CP-50-759ФВ BPO.364.039TY	PK50-2-25 (28,29)	H 25.4	
		L 37.5	
CP-50-825ФВ BPO.364.039TY	PK50-4-11	H 25.4	
		L 50.0	
CP-50-827ФВ BPO.364.039TY	PK50-7-22	H 25.4	
		L 49.0	
CP-50-787ФВ BPO.364.039TY	PK50-3,7-31C	H 25.4	
		L 37.5	
<i>Переходы</i>			
CP-50-441ФВ BPO.364.039TY		H 25.4	
		L 32.0	
CP-50-409ФВ BPO.364.039TY		H 36.0	
		L 46.0	
CPГ-50-442ФВ		H 28.0	





ВР0.364.039ТУ		L 33.0	
СРГ-50-801ФВ ВР0.364.039ТУ		H 16.0	
		L 21.5	
СРГ-50-884ФВ ВР0.364.039ТУ		H 16.0	
		L 21.5	
Черт.4 ГОСТ 20265-83			
<i>Вилки кабельные</i>			
СР-50-130ПВ ВР0.364.007ТУ	РК50-4-11 до 1991г.	H 22.0	
		L 44.0	
СР-50-130ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-4-21	H 22.0	
		L 43.5	
СР-50-164ПВ ВР0.364.007ТУ	РК50-7-11 (15)	H 22.0	
		L 44.0	
СР-50-164ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-7-21 (22 до 1991г)	H 22.0	
		L 44.0	
СР-50-171ПВ ВР0.364.007ТУ	РК6	H 24.0	
		L 44.5	
СР-50-301ПВ ВР0.364.007ТУ	РК150-7-11 (РК150) (31)	H 22.0	
		L 45.0	
СР-50-357ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-11-11 (21)	H 24.0	
		L 45.5	
СР-50-358ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-11-14	H 24.0	
		L 45.5	
СР-50-811ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-7-22	H 22.0	
		L 44.0	
СР-50-831ПВ	РК50-4-11	H 22.0	





ВР0.364.007ТУ		L 44.0		
СР-50-135ПВ ВР0.364.007ТУ	РК50-2-11 (16)	H 22.0		
		L 39.5		
СР-50-135ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-2-21 (22)	H 22.0		
		L 39.5		
СР-50-391ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-3-11	H 22.0		
		L 39.5		
СР-50-184ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-9-23 (23С)	H 24.0		
		L 61.5		
СР-50-757ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-7-47К	H 22.0		
		L 47.5		
СР-50-161ПВ ВР0.364.007ТУ	РК50-7-11 (15)	H 52.5		
		L 40.1		
СР-50-161ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-7-21 (22 до 1991г)	H 52.5		
		L 40.1		
СР-50-185ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-9-23 (23С)	H 56.0		
		L 42.0		
СР-50-186ПВ ВР0.364.007ТУ	РК6	H 51.5		
		L 40.1		
СР-50-308ПВ ВР0.364.007ТУ	РК150-7-11 (РК150) (31)	H 53.5		
		L 40.1		
СР-50-361ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-11-11 (21)	H 51.5		
		L 40.5		
СР-50-362ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-11-14	H 51.5		
		L 40.5		
СР-50-813ФВ	РК50-7-22	H 52.5		





ВР0.364.007ТУ		L 40.1	
<i>Розетки приборные</i>			
СРГ-50-312ФВ ВР0.364.014ТУ		H 26.0	
		L 36.0	
СР-50-165ФВ ВР0.364.007ТУ		H 25.0	
		L 25.5	
СР-50-153ФВ ВР0.364.007ТУ		H 45.0	
		L 36.5	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
СР-50-131ПВ ВР0.364.007ТУ	РК50-4-11 до 1991г.	H 27.7	
		L 42.5	
СР-50-131ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-4-21	H 27.7	
		L 42.0	
СР-50-163ПВ ВР0.364.007ТУ	РК50-7-11 (15)	H 27.7	
		L 42.5	
СР-50-163ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-7-21 (22 до 1991г)	H 27.7	
		L 42.5	
СР-50-170ПВ ВР0.364.007ТУ	РК6	H 27.7	
		L 44.0	
СР-50-300ПВ ВР0.364.007ТУ	РК150-7-11 (РК150) (31)	H 27.7	
		L 43.5	
СР-50-365ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-11-11 (21)	H 27.7	
		L 44.0	
СР-50-366ФВ ВР0.364.007ТУ	РК50-11-14	H 27.7	
		L 44.0	






CP-50-812ФВ BPO.364.007TY	PK50-7-22	H 27.7	
		L 42.5	
CP-50-832ПВ BPO.364.007TY	PK50-4-11	H 27.7	
		L 42.5	
CP-50-183ФВ BPO.364.007TY	PK50-9-23 (23C)	H 27.7	
		L 61.5	
CP-50-756ФВ BPO.364.007TY	PK50-7-47K	H 27.7	
		L 46.0	
<i>Переходы</i>			
CP-50-162ПВ BPO.364.007TY		H 25.4	
		L 42.2	
CP-50-162ФВ BPO.364.007TY		H 25.4	
		L 42.2	
CP-50-194ФВ BPO.364.013TY		H 37.8	
		L 44.2	
CPГ-50-172ФВ BPO.364.012TY		H 28.0	
		L 38.0	
CPГ-50-188ФВ BPO.364.022TY		H 26.0	
		L 83.0	
CPГ-50-259ФВ BPO.364.019TY		H 36.9	
		L 51.0	
CPГ-50-408ФВ BPO.364.022TY		H 26.0	
		L 71.0	
Черт.6 ГОСТ 20265-83			
<i>Вилки приборно-кабельные</i>			
CP-50-154ФВ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 19.0	










BP0.364.018TY		L 35.2	
CP-50-158ФВ BP0.364.018TY	PK50-3-11	H 19.0	
		L 35.2	
CP-50-168ФВ BP0.364.018TY	PK50-4-21	H 25.0	
		L 39.5	
CP-50-283ФВ BP0.364.018TY	PK50-2-12	H 19.0	
		L 35.2	
CP-50-344ФВ BP0.364.018TY	PK50-7-22 до 1991 г.	H 25.0	
		L 43.5	
CP-50-346ФВ BP0.364.018TY	PK50-2-25 (28,29)	H 19.0	
		L 35.2	
CP-50-814ФВ BP0.364.018TY	PK50-4-11	H 25.0	
		L 39.5	
CP-50-817ФВ BP0.364.018TY	PK50-7-22	H 25.0	
		L 43.5	
CP-50-753ФВ BP0.364.018TY	PK50-3,7-41K	H 16.0	
		L 39.0	
CP-50-755ФВ BP0.364.018TY	PK50-7-47K	H 16.0	
		L 47.0	
<i>Вилки приборные</i>			
CP-50-150ФВ BP0.364.018TY		H 19.0	
		L 21.5	
CPГ-50-152ФВ BP0.364.018TY		H 26.0	
		L 20.7	
CPГ-50-731ФВ		H 20.0	











BP0.364.018TY		L 20.7	
<i>Розетки кабельные</i>			
CP-50-155ФВ BP0.364.018TY	PK50-2-11 (16,21,22)	H 12.0	
		L 34.5	
CP-50-159ФВ BP0.364.018TY	PK50-3-11	H 12.0	
		L 34.5	
CP-50-169ФВ BP0.364.018TY	PK50-4-21	H 18.0	
		L 43.5	
CP-50-258ФВ BP0.364.018TY	PK50-2-12	H 12.0	
		L 34.5	
CP-50-343ФВ BP0.364.018TY	PK50-7-22 до 1991 г.	H 18.0	
		L 44.5	
CP-50-345ФВ BP0.364.018TY	PK50-2-25 (28,29)	H 12.0	
		L 34.5	
CP-50-815ФВ BP0.364.018TY	PK50-4-11	H 18.0	
		L 43.5	
CP-50-816ФВ BP0.364.018TY	PK50-7-22	H 18.0	
CP-50-752ФВ BP0.364.018TY	PK50-3,7-41K	H 12.0	
		L 46.5	
CP-50-754ФВ BP0.364.018TY	PK50-7-47K	H 16.0	
		L 48.5	
		L 44.5	
<i>Переходы</i>			
CP-50-151ФВ BP0.364.018TY		H 35.0	
		L 41.0	
CP-50-160ФВ		H 19.0	

ВР0.364.018ТУ		L 22.5	
СРГ-50-166ФВ ВР0.364.018ТУ		H 26.0	
		L 21.5	
СРГ-50-732ФВ ВР0.364.018ТУ		H 20.0	
		L 21.5	
Черт.7 ГОСТ 20265-83			
<i>Вилки кабельные</i>			
СР-75-209ФВ ВР0.364.019ТУ	РК75-7-21 (22)	H 21.8	
		L 46.5	
СР-75-154ПВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-11 (12,13,15,16)	H 22.0	
		L 43.5	
СР-75-154ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-21 (22)	H 22.0	
		L 43.5	
СР-75-167ПВ ВР0.364.007ТУ	РК3 (РК75-9-13)	H 24.0	
		L 44.5	
СР-75-213ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-19	H 22.0	
		L 45.0	
СР-75-297ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-9-15	H 24.0	
		L 44.5	
СР-75-158ПВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-11 (12,13,15,16)	H 52.5	
		L 40.1	
СР-75-158ФВ ВР0.364.007ТУ	РК75-4-21 (22)	H 52.5	
		L 40.1	
СР-75-160ПВ ВР0.364.007ТУ	РК3 (РК75-9-13)	H 51.5	
		L 40.1	
СР-75-210ФВ	РК75-7-21 (22)	H 52.5	


BP0.364.019TY		L 39.5	
CP-75-298ФВ BP0.364.007TY	PK75-9-15	H 51.5	
		L 40.1	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
CP-75-155ПВ BP0.364.007TY	PK75-4-11 (12,13,15,16)	H 27.7	
		L 42.0	
CP-75-155ФВ BP0.364.007TY	PK75-4-21 (22)	H 27.7	
		L 42.0	
CP-75-168ПВ BP0.364.007TY	PK3 (PK75-9-13)	H 27.7	
		L 44.0	
CP-75-211ФВ BP0.364.019TY	PK75-7-21 (22)	H 27.7	
		L 49.5	
CP-75-214ФВ BP0.364.007TY	PK75-4-19	H 27.7	
		L 43.5	
CP-75-296ФВ BP0.364.007TY	PK75-9-15	H 27.7	
		L 43.5	
<i>Розетки приборные</i>			
CP-75-166ФВ BP0.364.007TY		H 25.0	
		L 25.5	
CP-75-153ФВ BP0.364.007TY		H 45.0	
		L 36.5	
<i>Переходы</i>			
CP-75-150ПВ BP0.364.007TY		H 25.4	
		L 42.2	
CP-75-150ФВ		H 25.4	

ВР0.364.007ТУ		L 42.2	
СР-75-193ФВ ВР0.364.013ТУ		H 37.8	
		L 44.2	
СРГ-75-151ФВ ВР0.364.012ТУ		H 28.0	
		L 38.0	
СРГ-75-212ФВ ВР0.364.019ТУ		H 36.9	
		L 51.0	
Черт.8 ГОСТ 20265-83			
<i>Вилки кабельные</i>			
СР-75-195ФВ ВР0.364.029ТУ	РК75-13-11	H 47.0	
		L131.0	
СР-75-199ФВ ВР0.364.029ТУ	РК75-17-31 (РК75-17-11)	H 47.0	
		L120.0	
СР-75-201ФВ ВР0.364.029ТУ	РК75-17-12	H 47.0	
		L131.0	
СР-75-369ФВ ВР0.364.029ТУ	РК75-9-13	H 47.0	
		L132.0	
СР-75-371ФВ ВР0.364.029ТУ	РК75-24-32	H 49.0	
		L144.0	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
СР-75-196ФВ ВР0.364.029ТУ	РК75-13-11	H 58.0	
		L125.0	
СР-75-198ФВ ВР0.364.029ТУ	РК75-13-32 (РК75-13-12)	H 58.0	
		L125.0	
СР-75-200ФВ ВР0.364.029ТУ	РК75-17-31 (РК75-17-11)	H 58.0	
		L114.0	


CP-75-202ФВ BP0.364.029ТУ	PK75-17-12	H 58.0	
		L125.0	
CP-75-370ФВ BP0.364.029ТУ	PK75-9-13	H 58.0	
		L125.0	
CP-75-377ФВ BP0.364.029ТУ	PK75-24-32	H 58.0	
		L191.5	
Черт.9 ГОСТ 20265-83			
<i>Вилки кабельные</i>			
CP-50-27ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-3-28C (29C)	H 9.5	
		L 25.0	
CP-50-722ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-3-11	H 12.0	
		L 32.0	
CP-50-724ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 9.2	
		L 29.5	
CP-50-726ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 9.0	
		L 18.0	
CP-50-748ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-3,7-31C	H 12.0	
		L 31.0	
CP-50-805ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-1,5-12 (21,23)	H 9.0	
		L 21.8	
CP-50-807ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-1,5-22 (22C,22T,27)	H 9.0	
		L 21.8	
CP-50-873ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-2-21	H 16.0	
		L 18.6	
CP-50-875ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 11.0	
		L 18.5	

<i>Розетки кабельные</i>			
CP-50-804ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-1,5-12 (21,23)	H 8.0	
		L 20.0	
CP-50-806ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-1,5-22 (22С,22Т,27)	H 8.0	
		L 20.0	
<i>Розетки приборные</i>			
CP-50-727ФВ BP0.364.049ТУ		H 13.0	
		L 13.5	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
CP-50-721ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-3-11	H 12.5	
		L 31.0	
CP-50-723ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 12.5	
		L 27.0	
CP-50-725ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 12.5	
		L 15.5	
CP-50-747ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-3,7-31С	H 12.5 L 29.0	
<i>Переходы</i>			
CP-50-728ФВ BP0.364.049ТУ		H 19.5	
		L 12.5	
CPГ-50-808ФВ BP0.364.049ТУ		H 6.0	
		L 18.0	
CPГ-50-751ФВ BP0.364.049ТУ		H 6.0	
		L 13.1	
CPГ-50-872ФВ BP0.364.049ТУ		H 9.0	
		L 19.6	

МЭК 169-15
Вилки кабельные

CP-50-26ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 9.0	
		L 18.0	

Розетки приборно-кабельные

CP-50-25ФВ BP0.364.049ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 12.5	
		L 15.5	







Переходы






CPГ-50-876ФВ BP0.364.049ТУ		H 6.0	
		L 13.1	

Черт.10 ГОСТ 20265-83
Вилки приборные





CP-50-342ФВ BP0.364.027ТУ		H 8.0	
		L 11.2	








Вилки приборно-кабельные







CP-50-336ФВ BP0.364.027ТУ	PK50-1-23	H 8.0	
		L 13.0	
CP-50-338ФВ BP0.364.027ТУ	PK50-1,5-22	H 8.0	
		L 13.0	
CP-50-340ФВ BP0.364.027ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 8.0	
		L 13.0	
CP-50-369ФВ BP0.364.026ТУ	PK50-1-11 (21)	H 8.0	
		L 20.5	
CP-50-371ФВ BP0.364.026ТУ	PK50-1,5-11 (12,21)	H 8.0	
		L 20.5	
CP-50-733ФВ	PK50-2-11 (21)	H 8.0	

BP0.364.026TY		L 16.0	
CP-50-735ФВ BP0.364.026TY	PK50-2-22	H 8.0	
		L 16.0	
<i>Розетки кабельные</i>			
CP-50-368ФВ BP0.364.026TY	PK50-1-11 (21)	H 8.0	
		L 23.0	
CP-50-370ФВ BP0.364.026TY	PK50-1,5-11 (12,21)	H 8.0	
		L 23.0	
CP-50-734ФВ BP0.364.026TY	PK50-2-11 (21)	H 8.0	
		L 18.5	
CP-50-736ФВ BP0.364.026TY	PK50-2-22	H 8.0	
		L 18.5	
CP-50-337ФВ BP0.364.027TY	PK50-1-23	H 8.0	
		L 14.5	
CP-50-339ФВ BP0.364.027TY	PK50-1,5-22	H 8.0	
		L 14.5	
CP-50-341ФВ BP0.364.027TY	PK50-2-25 (28,29)	H 8.0	
		L 14.5	
<i>Переходы</i>			
CPГ-50-717ФВ BP0.364.047TY		H 6.0	
		L 13.8	
Рис.6 BP0.364.015TY, Рис.5 BP0.364.012TY, Рис.5 BP0.364.013TY, Рис.5 BP0.364.014TY, Рис.3 BP0.364.047TY, Рис.7 BP0.364.019TY			
<i>Вилки приборные</i>			
CPГ-50-263ФВ BP0.364.014TY		H 11.0	
		L 18.5	
CP-50-267ФВ		H 11.0	

ВР0.364.015ТУ		L 16.3	
<i>Вилки приборно-кабельные</i>			
СР-50-281ФВ ВР0.364.015ТУ	РК50-2-11 (16)	H 11.0	
		L 24.3	
СР-50-282ФВ ВР0.364.015ТУ	РК50-2-21 (22)	H 11.0	
		L 24.3	
<i>Розетки кабельные</i>			
СР-50-257ФВ ВР0.364.019ТУ	РК50-2-12	H 10.0	
		L 29.0	
СР-50-275ФВ ВР0.364.015ТУ	РК50-2-11 (16)	H 10.1	
		L 26.0	
СР-50-276ФВ ВР0.364.015ТУ	РК50-2-21 (22)	H 10.1	
		L 26.0	
СР-50-287ФВ ВР0.364.015ТУ	РК50-2-11 (16)	H 24.0	
		L 23.0	
СР-50-288ФВ ВР0.364.015ТУ	РК50-2-21 (22)	H 24.0	
		L 23.0	
<i>Переходы</i>			
СРГ-50-716ФВ ВР0.364.047ТУ		H 6.0	
		L 14.2	
СР-50-293ФВ ВР0.364.013ТУ		H 18.5	
		L 22.3	
СРГ-50-260ФВ ВР0.364.019ТУ		H 24.0	
		L 31.4	
СРГ-50-273ФВ ВР0.364.012ТУ		H 11.0	
		L 20.3	

CP-50-271ФВ BP0.364.015TY		H 11.0		
		L 17.1		
Рис.7 BP0.364.015TY, Рис.6 BP0.364.012TY, Рис.6 BP0.364.013TY, Рис.6 BP0.364.014TY				
<i>Розетки кабельные</i>				
CP-75-275ФВ BP0.364.015TY	PK75-2-21	H 12.6		
		L 26.0		
CP-75-278ФВ BP0.364.015TY	PK75-4-11 (12)	H 12.6		
		L 26.0		
CP-75-279ФВ BP0.364.015TY	PK75-4-21	H 12.6		
		L 26.0		
CP-75-280ФВ BP0.364.015TY	PK75-3-31 (PK75-3-11)	H 12.1		
		L 26.0		
CP-75-289ФВ BP0.364.015TY	PK75-4-11 (12)	H 27.0		
		L 25.5		
CP-75-290ФВ BP0.364.015TY	PK75-4-21	H 27.0		
		L 25.5		
CP-75-291ФВ BP0.364.015TY	PK75-3-31 (PK75-3-11)	H 27.0		
		L 25.5		
<i>Вилки приборно-кабельные</i>				
CP-75-276ФВ BP0.364.015TY	PK75-2-21	H 12.6		
		L 24.3		
CP-75-284ФВ BP0.364.015TY	PK75-4-11 (12)	H 12.6		
		L 24.3		
CP-75-285ФВ BP0.364.015TY	PK75-4-21	H 12.6		
		L 24.3		
CP-75-286ФВ	PK75-3-31 (PK75-3-11)	H 12.4		

ВР0.364.015ТУ		L 24.3	
<i>Вилки приборные</i>			
СРГ-75-270ФВ ВР0.364.014ТУ		H 13.0	
		L 18.5	
СР-75-268ФВ ВР0.364.015ТУ		H 12.4	
		L 16.3	
<i>Переходы</i>			
СР-75-294ФВ ВР0.364.013ТУ		H 20.5	
		L 22.3	
СРГ-75-274ФВ ВР0.364.012ТУ		H 13.0	
		L 20.3	
СР-75-272ФВ ВР0.364.015ТУ		H 12.4	
		L 17.1	
Рис.6 Дополнения 1 к ОЮ0.364.032ТУ			
<i>Вилки кабельные</i>			
СР-50-108ФВ ОЮ0.364.032ТУ	ПК50-1-11 (21)	H 8.0	
		L 21.0	
СР-50-109ФВ ОЮ0.364.032ТУ	ПК50-1,5-11 (21)	H 8.0	
		L 21.0	
СР-50-110ФВ ОЮ0.364.032ТУ	ПК50-2-12 (16,22)	H 8.0	
		L 24.0	
СР-50-111ФВ ОЮ0.364.032ТУ	ПК50-2-11 (13,16,21)	H 8.0	
		L 24.0	
Розетки кабельные			
СР-50-104ФВ ОЮ0.364.032ТУ	ПК50-1-11 (21)	H 6.0	
		L 21.5	

CP-50-106ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-2-12 (16,22)	H 6.0	
		L 23.0	
<i>Розетки приборные</i>			
CP-50-112ФВ ОЮ0.364.032ТУ		H 11.0	
		L 11.0	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
CP-50-103ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-2-12 (22)	H 11.0	
		L 22.5	
CP-50-113ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK50-2-11 (13,16,21)	H 11.0	
		L 22.5	
Рис.7 Дополнения 1 к ОЮ0.364.032ТУ			
<i>Вилки кабельные</i>			
CP-75-107ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-1-11 (12,21)	H 10.5	
		L 21.5	
CP-75-108ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-1,5-11 (12,21)	H 10.5	
		L 21.5	
CP-75-109ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-2-11 (12,13,22)	H 10.5	
		L 21.5	
<i>Розетки кабельные</i>			
CP-75-104ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-1-11 (12,21)	H 8.0	
		L 22.0	
<i>Розетки приборные</i>			
CP-75-110ФВ ОЮ0.364.032ТУ		H 12.4	
		L 11.0	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
CP-75-101ФВ	PK75-1-11 (12,21)	H 12.4	

ОЮ0.364.032ТУ		L 22.5	
CP-75-102ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-1,5-11 (12,21)	H 12.4	
		L 22.5	
CP-75-103ФВ ОЮ0.364.032ТУ	PK75-2-11 (12,13,22)	H 12.4	
		L 22.5	
Рис.3 ВР0.364.043ТУ			
<i>Вилки кабельные</i>			
CP-50-457ФВ ВР0.364.043ТУ	PK50-17-51C	H 52.0	
		L101.5	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
CP-50-456ФВ ВР0.364.043ТУ	PK50-17-51C	H 58.0	
		L 96.0	
Рис.6 ВР0.364.026ТУ			
<i>Вилки приборные</i>			
CP-75-327ФВ ВР0.364.026ТУ		H 8.0	
		L 11.5	
1 <i>Вилки приборно-кабельные</i>			
CP-75-323ФВ ВР0.364.026ТУ	PK75-1-11 (12,21,22)	H 8.0	
		L 20.5	
CP-75-325ФВ ВР0.364.026ТУ	PK75-1,5-11 (12,21,22)	H 8.0	
		L 20.5	
<i>Розетки кабельные</i>			
CP-75-324ФВ ВР0.364.026ТУ	PK75-1-11 (12,21,22)	H 8.0	
		L 23.0	
CP-75-326ФВ ВР0.364.026ТУ	PK75-1,5-11 (12,21,22)	H 8.0	
		L 23.0	

Переходы различных рядов			
CP-75-610ФВ BP0.364.030ТУ	Рис.8 ТУ (Г)- Черт.7 (Г)	H 26.0	
		L 34.0	
CP-50-462ФВ BP0.364.044ТУ	Рис.6 ТУ (Ш)- Рис.5 ТУ (Г)	H 47.0	
		L 73.5	
CP-50-460ФВ BP0.364.044ТУ	Рис.6 ТУ (Ш)- Черт.4 (Г)	H 47.0	
		L 75.0	
CP-50-627ФВ BP0.364.030ТУ	Рис.8 ТУ (Ш)- Черт.4 (Г)	H 26.0	
		L 44.0	
CP-75-611ФВ BP0.364.030ТУ	Рис.8 ТУ (Ш)- Черт.7 (Г)	H 26.0	
		L 44.0	
CP-75-391ФВ BP0.364.044ТУ	Черт.7 (Ш) - Черт.8 (Г)	H 58.0	
		L 54.5	
CP-75-392ФВ BP0.364.044ТУ	Черт.4 (Ш) - Черт.8 (Г)	H 58.0	
		L 54.5	
CP-75-393ФВ BP0.364.044ТУ	Черт.8 (Ш) - Черт.4 (Г)	H 47.0	
		L 55.5	
CP-75-375ФВ BP0.364.044ТУ	Черт.8 (Ш) - Черт.7 (Г)	H 47.0	
		L 55.5	
Тип N МЭК 169-16			
<i>Вилки кабельные</i>			
CP-50-23ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-59C (58C)	H 22.0	
		L 61.5	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
CP-50-24ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-59C (58C)	H 25.4	
		L 62.0	

<i>Розетки приборные</i>			
CP-50-28ФВ BP0.364.039ТУ		H 25.4	
		L 22.5	
Тип ТНС МЭК 169-17			
<i>Вилки кабельные</i>			
CP-50-17ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-47	H 18.0	
		L 38.8	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
CP-50-18ФВ BP0.364.039ТУ	PK50-7-47	H 26.0	
		L 36.5	